国内防爆検定合格品

문CSAUK 201PN049X/CSAUK 201PN050X

危険区域のDXはこの一台で

軽量・頑丈・高性能 現場に効率をプラス











UX10-EX

3年間過失故障保証付き

タブレットPC













「UX10-EX」のおすすめPOINT



防爆エリア内でも安心のIT端末

内蔵バーコードリーダー/RFIDなどの オプションが備えてあり、物理ボタン で誤操作を防げるタッチスクリーン ロックなどのファンクションを設定で きるから、今までのの石油やケミカル ラントでの手作業に替わり、業務効 率化、エラー防止、コスト低減に貢献。



危険箇所だからこそ無線化

WiFiのほかに、追加オプションでSIM フリー4Gも対応可能なため、お手元の micro SIMを使えば、どこからでも4G でインターネットにアクセスができ、追 加APなしで危険個所内の無線化を可



Core i搭載に24時間稼働

防爆タブレットでは最高レベルのパ フォーマンスを発揮する10世代Corei モバイルCPUを超大容量バッテリと合 わせることで、24時間も稼働可能なパ ワフルな端末を実現。



現場を考えたタフなPC

水、塵埃、落下、衝撃などはもちろんのこ と、高低温、塗料など液体侵蝕にも強い 筐体設計はMIL-STD 810GHの20項目以 上を合格し、不意な事故による作業中断 の心配もなくなる。

こんな方に最適です!

- ▼ 防爆APなしで、4G LTE simをそのまま使いたい
- 軍手を着用したまま操作したい
- 国内で技術、修理サポートを受けたい
- 現場利用にショルダーハーネス、ストラップなどを付けたい
- 【 しっかりした保証で安心したい

■充実のインターフェース



Getac UX10-EX 代理店



NBKマーケティング株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町1-9-3 NABEYA東京ビル 2階 TEL: 070-4091-3635(佐藤) 090-7289-6491(岡本)

Mail: 佐藤 Shigeyuki.sato@nbk1560.com 岡本 e.Okamoto@nbk1560.com

品番	UX1	0-EX
os	Windows 11 Pro 日本語版	
CPU	【記録 「「	(vPro™搭載) Intel® Core™ i5-10310U (1.7GHz/最大4.4GHz)
(4種の中から選択可能)	Intel® Core™ i7-10510U (1.8GHz/最大4.9GHz)	(vPro™搭載) Intel® Core™ i7-10610U (1.8GHz/最大4.9GHz)
無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax **1	
Bluetooth	Bluetooth(v5.2)	
メモリ/ストレージ	<排準モデル> 8GB DDR4(最大32GB) / 256GB PCle NVMe SSD(最大1TB)	
GPU	Intel® UHD Graphics	
表示方式	10.1型 WUXGA(1920×1200) IPS TFT液晶ディスプレイ	
カメラ	FHDカメラ(前面)×1,800万画素オートフォーカスカメラ(背面)×1	
タッチスクリーン方式	静電容量式マルチタッチパネル、デジタイザー	
セキュリティ	Intel® vPro™ Technology(—部のСРИОЉ) ТРМ 2.0、ケンジントンロック	
おもなインターフェイス	USB 3.2 Gen 2 Type-A ×1、ヘッドセット端子×1、HDMI×1	
電源	ACアダプター:100V~240V(50/60Hz)	
	大容量バッテリーパック:10.8V(リチウムイオン) 9240mAh	
消費電力	最大約65W	
外形寸法	幅276.8×奥行194.5×厚み34.5mm	
本体質量	約1450g ^{*3 *6}	
堅牢性能	耐衝擊·耐落下:MIL-STD-810H、防塵·防水: IP65	
防爆性能	ATEX / IECEx(Zone2/22 II 3G Exicopis IIC T4 GC II 3D Exicopis IIIB T130°C Dc)、CSAUK	
使用環境条件	動作時: -21℃~63℃、保管時: -51℃~71℃、湿度:95%RH(結露なきこと)	
ショートカットボタン	電源ボタン・プログラム可能な5つのボタン	
ソフトウェア	Getac Utility、Getac Camera、Getac Geolocation、Getac Barcode Manager	
保証	3年間	

◆1 4G LTE/Wifi TELEC認証取得済み。◆2 お客様のご使用される場所、電波状況によりBluetoothの通信距離は異なります。ご使用の状況によってはお客様の使用されている周辺機器とBluetoothの電波が干渉を受ける可能性がごさいます。また、電波の干渉を防ぐには他でご使用中のBluetoothをお切りいただが、10m以上離してご使用ぐたさい。◆3 お渡じいただいだオプション、アクセサリの状況によって重さとサイズは異なります。◆4 試験の結果はオプションやアクセサリの状況によって異なります。◆5 MIL-STD-810Hは第三者認証機関にてテストしております。◆6 大容量パッテリーに伴い重さとサイズが増す場合があります。

・標準モデル以外の構成は担当営業までご相談ください。

拡張オプション(別途有料)

お客様のご要望に応じたカスタマイズモデルをご注文いただけます。

オプションメニュー一覧

バーコードリーダー ^{*7}	Windows® Hello顔認証フロントカメラ
RFIDリーダー **8	4G LTE
RS232 シリアルポート**	VGAポート ^{*7}
LANポート(RJ45) ^{*7}	USB 3.1 Gen 1 Type-C ポート** ⁷
USB 3.0 Type-A ポート	

※7 バーコードリーダー、RFIDリーダー、RS232シリアルボート、LANボート(RJ45)、USB3.0 Type-A ボート、USB3.1 Gen 1 Type-C ボート、MicroSDスロット及びVGAボートは併用不可のオブションです。※8 13.56MHz非接触HF帯RFIDリーダー(ISO15693, 14443 A/B, Mifare及びFeliCaTで基別

・標準モデルのカスタマイズについては担当営業までご相談ください。

アクセサリ(別途有料)

作業効率を上げる純正アクセサリをご用意しております。

アクセサリメニュー一覧

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
マルチベイ充電器(2台用) ^{**9}	持ち運び用バッグ **9	
ACアダプター ^{※9}	デジタイザーペン	
大容量バッテリー ^{*9}	保護フィルム ^{**10}	
落下防止用ハーネス	専用ハンドストラップ	
標準バッテリー*9	ショルダーストラップ	

※9 防爆エリア内での使用、交換は不可です。※10 出荷時に一枚標準貼付となります。

Getac UX10-EX 代理店



NBKマーケティング株式会社

UX10-EX 防爆タブレット



■お問合せ・資料請求はこちら

TEL:03-5952-5396/FAX:03-5952-5398 jnsinfo@jnovas.com



掲載されている画像についての著作権は各社メーカーに帰属します。 記載されている発性名、製品名は、各社の登録高棚または高橋です。 記載事項は2021年3月現在のものです。 カタロツに記載された内容は、予省なく変更されることがあります。 《Copyright 2024 JNOVAS Company LTD

〒105-0013 東京都港区浜松町1-9-3 NABEYA東京ビル 2階 TEL: 070-4091-3635(佐藤) 090-7289-6491(岡本)

Mail: 佐藤 Shigeyuki.sato@nbk1560.com 岡本 e.Okamoto@nbk1560.com